Gigaset E500

Le confort pour les exigences les plus élevées

› Écran de taille généreuse, au contraste prononcé
› Acoustique particulièrement claire
› Bouton de réglage du volume sur le côté du combiné mobile
› 4 touches de sélection directe
› Répertoire téléphonique de 150 entrées
› Compatible avec les appareils auditifs
› Consommation électrique réduite **< 0,5 W** (au repos, sans charge des accus)

Qualité audio

- Acoustique optimisée, qualité et volume sonores performants
- Touche à bascule sur le côté du combiné mobile, pour le réglage ultra simple du volume acoustique à 5 niveaux
- Conversation mains libres
- Compatible avec les appareils auditifs (selon norme ITU-T P.370 – remplace CCITT P37)
- Prise de casque d'écoute: douille jack de 2,5 mm (mono) (casque d'écoute non compris dans la livraison)

Écran

- Écran graphique rétro-éclairé de 1,7" (4,3 cm), résolution 128 x 80 pixels
- Excellente lisibilité
  – Éclairage: blanc
  – Contraste élevé, 9 niveaux de réglage
  – Chiffres affichés en très grande taille
- Date et heure
- Affichage intensité du champ et charge des accus
- Affichage touche menu pour une utilisation aisée
- Affichage de la durée de communication

Clavier

- Clavier ergonomique en matériau de haute qualité
- Maniement sûr, grâce à des touches séparées
- Clavier rétro-éclairé, éclairage: jaune ambre
- Bascule latérale sur le combiné mobile, pour le réglage du volume
- Verrouillage du clavier via touche #
- Désactiver/activer la sonnerie via touche *
- Touche de rétrodemande (temporisations flash réglables)

ECO DECT

- Absence de rayonnements* en mode veille, lorsque l'**ECO Mode Plus** est activé, même en présence de plusieurs combinés mobiles**
- Peu de rayonnements lors des conversations téléphoniques
  – Réduction de 80% de la puissance d'émission, lorsque l'**ECO Mode** est activé
  – Réduction automatique en fonction de la distance entre le combiné mobile et la base
- Consommation électrique réduite < 0,5 W (au repos, sans charge des accus)

Répertoire téléphonique et fonctions de sélection

- 4 touches de sélection directe sur le combiné mobile pour les numéros d'appel importants
- Répertoire téléphonique de 150 noms et numéros
- Préparation de la sélection avec possibilité de correction: entrée du numéro d'appel avant l'opération de numérotation proprement dite
- Répétition des 10 derniers numéros sélectionnés
- Procédés de sélection: tonalité (FO), impulsions (IMP)

Affichage et signalisation des appelants

- Signal optique d'appel sur l'écran et clignotement de la touche mains libres (LED rouge)
- Affichage de l'appelant par son numéro d'appel ou son nom (CLIP / CNIP)
- Sonneries réglables
  – 21 mélodies dans le combiné mobile
  – 5 niveaux de volume + OFF + crescendo
- Mode nuit: mise sous silence temporisée de la sonnerie
- «Blocage des appels anonymes»: les appels sans numéro CLIP ne font l'objet que d'un signal optique
- Mélodie personnalisée pour les appels internes

Gigaset E500

Liste des appels

- Affichage à l'écran des appels manqués
- Liste des 20 derniers appels avec numéro d'appel (nom) et date/heure

Maniement aisé

- Menus conviviaux, en diverses langues (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Commande intuitive, par des menus basés sur des symboles et du texte clair, ainsi que par des touches de fonction

Autres fonctions

- Plug & play – installation ultra simple: déballer, brancher, téléphoner (combiné mobile configuré d'usine)
- Réveil possédant sa propre mélodie
- Compatible avec des fonctionnalités réseau, par ex. télécom

Lors de l'utilisation de plusieurs combinés mobiles

- Conversations téléphoniques internes exemptes de taxes
- 2 conversations simultanées possibles: 1 communication externe et 1 interne entre deux combinés mobiles
- Transfert de répertoire téléphonique entre combinés mobiles
- Appel interne de tout ou partie des combinés mobiles
- Transfert d'une communication sur un autre combiné mobile, avec fonction de rétrodemande/répétition d'appel
- Sonnerie simultanée sur tous les combinés mobiles, lors des appels externes

Données techniques

Configuration
- Raccordement d'une ligne externe
- 4 combinés mobiles peuvent être connectés
- Le répéteur Gigaset permet d'augmenter la portée

Raccordement	a/b (analogique)
Utilisation	raccordement principal / installations de télécom
Normes	DECT, GAP

Combiné mobile
- Portée:
  - à l'intérieur: jusqu'à 50 m
  - à l'extérieur: jusqu'à 300 m
- Durée de veille: jusqu'à 240 h
- Durée de conversation: jusqu'à 20 h
- Accus: 2 x AAA (NiMH)
- Temps de charge: < 8 h
- Dimensions: 165 x 54 x 26 mm (L x l x p)
- Poids: env. 142 g (y.c. accus)

Station de base
- Alimentation électr.: bloc-secteur 230 V sobre en énergie
- Consommation électrique minime: < 0,5 W (au repos, sans charge des accus)
- Dimensions: 121 x 111 x 37 mm (p x l x h)
- Poids: env. 136 g
- La station de base peut être montée au mur

Sont compris dans la livraison

- 1 station de base Gigaset E500
- 1 combiné mobile Gigaset E500H
- 1 bloc-secteur 230 V
- 1 câble de téléphone
- 2 accus AAA (NiMH)
- 1 couvercle d'accus
- 1 clip de ceinture
- 1 mode d'emploi

Couleur de l'appareil

- Titane

* Déconnexion de la puissance d'émission des DECT
** À condition que tous les combinés mobiles connectés supportent l'ECO Mode Plus